

- 小型、軽量、高効率しかも堅牢。
- 周波数の変動に強く理想的な波形。


主機駆動発電機の周波数変動に対応でき、しかも理想的な電圧電流波形をもっています。

- 抜群の耐震性と耐塩性。

厳しい環境でも安心してご使用いただけるよう、各製品の耐震性、耐塩性には格別の配慮をしました。

- 強制排出ファンを内蔵。

安定器内部で発生する熱を強制的に排出させ、安定器の安全を守ります。(100V電源用はファン無し)



本体寸法 [Dimensions]
 ※ () 内は取付ネジ穴寸法
 単位 [Unit]: mm

※周波数はすべて60Hz
 ※型番末尾がW、NQのものは ナイスランプ適合品です。

Frequency: 60Hz
 Niclamp can be used for type W & NQ

Features

- Compact size, lightweight and highly efficient
- Ideal wavelength prevents frequency fluctuation
- Optimum shock and corrosion resistance.
- An internal exhaust fan is installed.



	FML020NC	FML2204NB	FML2234NB	FML2234NQ
入力電圧 [Input Voltage]	220/250V	220/250V	220/250V	220/250V
入力電流 [Input Current]	9.5/8.5A	19.0/17.0A	19.0/17.0A 14.0/12.5A	19.0/17.0A 14.0/12.5A
二次電流 [Secondary Current]	10.0A	10.0A×2/19.5A	10.0A×2 15.0A	19.5A 10.0A×2 15.0A
重量 [Weight]	16.0kg	24.0kg	24.5kg	24.5kg
灯数 [Qty of lamps]	2kw×1	2kw×2/4kw×1	2kw×2 3kw×1 4kw×1	2kw×2 3kw×1 4kw×1



	FML034N	FML034NQ	FML03T
入力電圧 [Input Voltage]	220/250V	220/250V	220/240V
入力電流 [Input Current]	14.0/12.5A	14.5/12.5A	19.0/17.0A 14.0/13.0A
二次電流 [Secondary Current]	15.0A	15.0A	19.5A 15.0A
重量 [Weight]	22.0kg	24.5kg	24.5kg 18.0kg
灯数 [Qty of lamps]	3kw×1	3kw×1 4kw×1	3kw×1

3kw × 1灯 / 4kw × 1灯

3kw × 2灯 / 4kw × 2灯



FML034MCW

FML4343NB

FML4343NQ

	FML034MCW		FML4343NB		FML4343NQ	
入力電圧 [Input Voltage]	220/240V		220/250V		220/250V	
入力電流 [Input Current]	14.0/13.0A	18.0/16.5A	14.0/12.5A×2	19.0/17.0A×2	14.0/12.5A	19.0/17.0A×2
二次電流 [Secondary Current]	15.0A	19.5A	15.0A×2	19.5A×2	15.0A×2	19.5A×2
重量 [Weight]	18.0kg		42.0kg		42.0kg	
灯数 [Qty of lamps]	3kw×1	4kw×1	3kw×2	4kw×2	3kw×2	4kw×2

FML030N

3kw × 1灯

3kw × 2灯

3kw × 3灯



FML030MCW



FML030N

FML030MCW

FML3030NB

FML3030BQ

FML3030NX

FML3330NB

FML3330NQ

	FML030N	FML030MCW	FML3030NB	FML3030BQ	FML3030NX	FML3330NB	FML3330NQ
入力電圧 [Input Voltage]	220/250V	220/240V	220/250V	220/250V	220/250V	220/250V	220/250V
入力電流 [Input Current]	14.0/12.5A	14.0/13.0A	13.5/12.0A×2	13.5/12.0A×2	15.0/13.5A×2	24.0/21.0A×2	24.0/21.0A×2
二次電流 [Secondary Current]	15.0A	15.0A	15.0A×2	15.0A×2	16.0A×3	15.0A×3	15.0A×3
重量 [Weight]	19.5kg	18.0kg	35.5kg	35.5kg	38.0kg	60.0kg	60.0kg
灯数 [Qty of lamps]	3kw×1	3kw×1	3kw×2	3kw×2	3kw×2	3kw×3	3kw×3

5kw × 1灯

1kw × 2灯 / 2kw × 1灯

100V用



FML0050S

FML0050SP

FML1210

FML2110R

	FML0050S	FML0050SP	FML1210	FML2110R
入力電圧 [Input Voltage]	220/250V	220/250V	100V	100V
入力電流 [Input Current]	25.0/22.0A	25.0/22.0A	20.2A	20.0A
二次電流 [Secondary Current]	20.7A	20.7A	5.3A×2	10.3A
重量 [Weight]	40.0kg	40.0kg	31.0kg	31.0kg
灯数 [Qty of lamps]	5kw×1	5kw×1	1kw×2	2kw×1